

## *Solmioketju*

*Muinaisketjusta 2 + 2 lenkkiä*



**Kouluelektroniikka Oy**

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

## *Solmioketju*

*Muinaisketjusta 2 + 1 lenkkiä*



[www.kouluelektroniikka.fi](http://www.kouluelektroniikka.fi)

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

### ***Tarvikkeet:***

Ø 1,0 mm lankaa 1 m, Ø 3,5 mm veivi.

Solmion pidin (taakse jäävä osa) taivutetaan 1,2 mm hopealangasta.

Sopiva langan pituus on n. 11 cm.

Katkaise 11 cm pätkä hopealangasta SUORAAN leikkaavilla sivuleikkureilla.

Ota pyöröpihdeillä kiinni langan keskeltä. Taivuta langan päät alaspäin.

Noin 1 1/2 cm taivutuksen harjasta käännetään päät 90 asteen kulmaan.

Molempiin päihin käännetään (sisäänpäin) pienet lenkit ketjun kiinnitystä varten.

Valmiin ketjun pituus on noin 12 cm.

Muinaisketjua joko 2 + 2 lenkkiä tai kevyempänä 2 + 1 lenkkiä.

Avaa ja sulje lenkki. Lisää merkkilanka.

Liitä ensimmäiseen lenkkiin kaksi lenkkiä.

Kahteen lenkkiin liitetään yksi lenkki.

Yhteen lenkkiin taas kaksi lenkkiä

Eli lyhyesti 1-2-1-2-1-2-1... lenkkiä.

Tai

lyhyesti 2-2-2-2-2-2-2... lenkkiä.