

Avainketju kuningatarketjusta

Tarvikkeet:

5 m Ø 1,2 mm alumiinilankaa
Ø 5 mm kierteytyspuikko (veivi)
1 kpl avainrenas Ø 25 mm
1 kpl karabihaka 55 mm

(= valmiin ketjun kokonaispituus on noin 27 cm)

Liitä kolme lenkkiä avainrenkaaseen.
Kolmen lenkin läpi tulee kaksi lenkkiä.
2 lenkin päälle tulee vielä 2 lenkkiä.
Ylimmät 2 lenkkiä käännetään alas sivukautta.
Seuraavat kaksi lenkkiä haaroitetaan ja alas
käännetyn lenkkiparin läpi pujotetaan uusi lenkkipari.
Lisätään taas 2 + 2 lenkkiä ja toistetaan käänнос.
Lopuksi karabihaka kiinnitetään kolmella lenkillä.



Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760

ke@kouluelektroniikka.fi